

NOVA VERZIJA PROGRAMA BIRPIS21

NAVODILA ZA UPORABNIKE

16.01.01.0135

06.04.2023

1.1	DOPOLNITVE V PROGRAMU	3
1.1.1	KONTROLA NA MATIČNI INDEKS V SEGMENTU PID SPOROČIL HL7 POSLANIH IZ RIS (AKT_111518)	3
1.1.1.1	Nastavitve - Kontrola na matični indeks v segmentu PID sporočil HL7 poslanih iz RIS (Akt_111518)	3
1.1.2	DOPOLNITEV INTEGRACIJE HL7 INTERRISV2MODE S TIPOM PACIENTA (AKT_111360)	3
1.1.2.1	Nastavitve - Dopolnitev integracije HL7 INTERRISV2MODE s tipom pacienta (Akt_111360)	3
1.1.3	DOPOLNITEV SPOROČIL HL7 TIPA DFT_P03 Z ACCESSION NUMBER (AKT_111358)	4
1.1.3.1	Nastavitve - Dopolnitev sporočil HL7 tipa DFT_P03 z accession number (Akt_111358)	4
1.1.4	MODUL ZN: SCHROL GOR-DOL PREKO MIŠKE NE DELUJE (NAP_32749)	5

1.1 DOPOLNITVE V PROGRAMU

1.1.1 KONTROLA NA MATIČNI INDEKS V SEGMENTU PID SPOROČIL HL7 POSLANIH IZ RIS (AKT_111518)

Za integracije z radiološkimi informacijskimi sistemi (RIS) smo v programu naredili dopolnitev, ki onemogoča kontrolo na matični indeks pacienta.

V določenih primerih se je namreč izkazalo, da je kontrola na matični indeks, ki se iz RIS pošilja v segmentu PID sporočila HL7, pretirana. V kolikor je le mogoče, priporočamo, da se te dopolnitve ne poslužujete.

1.1.1.1 Nastavitve - Kontrola na matični indeks v segmentu PID sporočil HL7 poslanih iz RIS (Akt_111518)

1. Komunikacijske module sar.exe in / ali bipeb.exe je potrebno posodobiti na najnovejšo različico.
2. V sekcijo [Birpis] nastavitvenih datotek sar.ini in / ali bipeb.ini je potrebno dodati nastavev
CheckPatientId=0

Primer nastavitve:

```
[Birpis]
CheckPatientId=0
```

CheckPatientId=0 pomeni, da kontrola na matični indeks ne deluje,
CheckPatientId=1 pomeni, da kontrola na matični indeks deluje. Enako velja, če te nastavitve ni navedene.

1.1.2 DOPOLNITEV INTEGRACIJE HL7 INTERRISV2MODE S TIPOM PACIENTA (AKT_111360)

Integracija programa z radiološkim informacijskim sistemom (RIS) tipa INTERRISV2MODE je dopolnjena z možnostjo nastavitve vrednosti segmenta PV1-2.1 (Patient Class) sporočila HL7 tipa ORM_001, ki se pošilja z napotitvijo pacienta v RIS.

Dopolnitev je narejena, da glede na tip obravnave pacienta v RIS vedo, katerim pacientom morajo slike radiološke preiskave zapeči na prenosni medij CD/DVD.

1.1.2.1 Nastavitve - Dopolnitev integracije HL7 INTERRISV2MODE s tipom pacienta (Akt_111360)

- 1.

Posodobiti je potrebno komunikacijska modula Sar.exe in Bipeb.exe, ki sta v mapah integracijskih servisov.

2.

V nastavitveni datoteki bipeb.ini je potrebno nastaviti mapping za segment HL7 PV1.2-1, in sicer po pravilu:

```
[PatientClassMapping]
tip_obravnave=vrednost_PV1.2-1
```

Tipi obravnave so sledeči:

H - hospitalna obravnava,
A - ambulantna obravnava
F - funkcionalna obravnava

Primer nastavitve:

```
[PatientClassMapping]
F=F
A=A
H=H
```

3.

Če v bipeb.ini nastopa sekcija [FieldMapping] z nastavitvijo za segment PV1.2 (npr. PV1.2|H=I), je le to potrebno zakomentirati ali pobrisati, da bo funkcionalnost delovala.

1.1.3 DOPOLNITEV SPOROČIL HL7 TIPa DFT_P03 Z ACCESSION NUMBER (AKT_111358)

Dodatno opravljene radiološke aktivnosti, ki se s sporočilom DFT_P03 pošiljajo iz radiološkega informacijskega sistema (RIS), imajo v RIS tudi accession number, ki je potreben za klic slike za prikaz v pregledovalniku slik PACS. Pri določenih tipih klica radioloških slik je accession number edini podatek, s katerim se izvede klic.

V ta namen smo dopolnili delovanje integracije z RIS. Če v sporočilu HL7 tipa DFT_P03 v segmentu FT1-25.1 nastopa accession number le tega zapišemo v program.

1.1.3.1 Nastavitve - Dopolnitev sporočil HL7 tipa DFT_P03 z accession number (Akt_111358)

Posodobiti je potrebno komunikacijska modula Sar.exe in Bipeb.exe, ki sta v mapah integracijskih servisov.

Druge nastavitve niso potrebne.

Primer iz RIS posredovanega sporočila z accession number v segmentu FT1.25-1:

```
MSH|^~\&|RIS||BIRPIS||20180613191635||DFT^P03^DFT_P03|18419004753493392|P|2.3.1|||AL|NE  
PID|||149132|034469258|ZAVAROVANEC^JANEZ||19651104|M|||HRASTOVA    ULICA    13^^KOPER    -  
CAPODISTRIA^^6000
```

PV1||O||R|||||||950228
FT1|||201806130000||CP|R71B||2|1||||DXDC|||||5553778||CT2023-00123|
FT1|||201806130000||CP|R71C||2|1||||DXDC|||||5553778||CT2023-00124|

1.1.4 MODUL ZN: SCHROL GOR-DOL PREKO MIŠKE NE DELUJE (NAP_32749)

V modulu ZN smo sedaj omogočili, da se lahko premikate gor in dol po levi strani preko kolesčka na miški.



**Za dodatne informacije
oddajte zahtevek preko spletne strani**

<https://podpora.infonet.si/>

ali pokličite

04 600 76 00

ali pošljite elektronsko pošto na

podpora@infonet.si